

# BWE 101486X WS IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 10,0 KG, CLASSE A, 1400 GIRI/MIN

**Indesit**  
Life proof.



## PUSH&GO

La sola pressione del pulsante Push&GO per 2" permette l'avvio in automatico (\*) di un ciclo di lavaggio per capi misti a 30° in soli 45'.

(\*) Attivabile dopo aver agito sul tasto ON



## MOTORE INVERTER

Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità



## WATER BALANCE PLUS

Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito



## CERTIFICAZIONE WOOLMARK BLUE



PRODOTTO IN ITALIA

Modello

Cod. EAN

**BWE 101486X WS IT**

**8050147654750**

## DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

## PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Piumoni, Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, Mix Colorati 59', Eco 40-60, 20° C, Risciacquo e Centrifuga, Lana, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Antimacchia, Temperatura, Partenza ritardata

## CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 10,0 kg
- Classe di efficienza energetica A
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 51 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,514 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 52 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/

min

- Durata del programma Eco 40-60: 3:55 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 3:00 h
- Rumorosità: 76 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

## DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 75.9/77.4 kg
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria